

1. **Обозначение** СТВФ.426471.010

2. **Наименование** – Специализированный монтажный шкаф STS-504E

3. **Изображение**



4. **Назначение**

Специализированный монтажный шкаф STS-504E (далее шкаф, STS-504E) предназначен для размещения контроллеров STS-408K, STS-409K в любых комбинациях, а также радиоэлектронного, телекоммуникационного и другого оборудования с обеспечением необходимого микроклимата и защиты от несанкционированного доступа.

Шкаф оснащен двумя микропереключателями вскрытия, имеет автоматический выключатель напряжения электропитания, систему охлаждения и воздушный фильтр. Использование воздушного фильтра предотвращает попадание пыли и мелких твердых частиц из окружающей среды. Дверца шкафа запирается на ключ. Шкаф имеет защитное заземление.

В комплектацию шкафа входит съемная монтажная панель для установки на ней электрооборудования.

Ввод проводников внутрь шкафа осуществляется снизу, через вводные отверстия.

Наполнение шкафа STS-504E оговаривается при заказе с учетом решаемых задач по охране объекта, технического ограничения на размещение блоков внутри специализированного монтажного шкафа STS-504E и проектной документации на охраняемый объект. Имеется возможность разместить в шкафу 8 контроллеров STS-409K или STS-408K.

5. **Область применения**

Специализированный монтажный шкаф STS-504E предназначен для размещения контроллеров STS-408K и STS-409K разработки Стилсофт, а также радиоэлектронного, телекоммуникационного и другого оборудования.

6. Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Количество размещаемых контроллеров STS-408K или STS-409K, до, шт.	8
Напряжение электропитания переменного однофазного тока, В	220
Частота переменного тока, Гц	50
Номинальный ток вводного автоматического выключателя, А	25
Включение вентиляции при температуре, от, °С	35
Степень защиты	IP54
Покрытие	полиэфирное
Исполнение	навесной, уличный
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +50
Масса, не более, кг	50
Габаритные размеры корпуса	
Высота, мм	1318
Ширина, мм	795
Глубина, мм	300

7. Схема шкафа

