



Таблица 1 - Таблица соединений

Обозначение провода	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
1	=A4.1	=A3-XT1.3	ШВВП 2x1,5	коричневый +12 В
2	=A4.2	=A3-XT1.4	ШВВП 2x1,5	синий -12 В
Кабели				
Соединение проводное СТФФ.685662.109				
1	=A1-XS1.1	=A3-XP1.1	УТР 4, кат. 5е	бело-оранжевый
2	=A1-XS1.2	=A3-XP1.2	УТР 4, кат. 5е	оранжевый
3	=A1-XS1.3	=A3-XP1.3	УТР 4, кат. 5е	бело-зеленый
4	=A1-XS1.4	=A3-XP1.4	УТР 4, кат. 5е	синий
5	=A1-XS1.6	=A3-XP1.5	УТР 4, кат. 5е	бело-синий
6	=A1-XS1.7	=A3-XP1.6	УТР 4, кат. 5е	зеленый
7	=A1-XS1.8	=A3-XP1.7	УТР 4, кат. 5е	бело-коричневый
8	=A1-XS1.9	=A3-XP1.8	УТР 4, кат. 5е	коричневый
Соединение проводное СТФФ.685662.110				
1	=A1-XS1.1	=A3-XT1.1	ПВЗ 1x0,75	красный +12 В
2	=A1-XS1.2	=A3-XT1.2	ПВЗ 1x0,75	синий -12 В
Соединение проводное				
Кабель 3				
1	=A2-XP6.1	=A3-XP7.1	УТР 4, кат. 5е	бело-оранжевый
2	=A2-XP6.2	=A3-XP7.2	УТР 4, кат. 5е	оранжевый
3	=A2-XP6.3	=A3-XP7.3	УТР 4, кат. 5е	бело-зеленый
4	=A2-XP5.2	=A3-XP7.4	УТР 4, кат. 5е	синий
5	=A2-XP5.2	=A3-XP7.5	УТР 4, кат. 5е	бело-синий
6	=A2-XP6.6	=A3-XP7.6	УТР 4, кат. 5е	зеленый
7	=A2-XP5.1	=A3-XP7.7	УТР 4, кат. 5е	бело-коричневый
8	=A2-XP5.1	=A3-XP7.8	УТР 4, кат. 5е	коричневый

Таблица 2 - Таблица соединений

Обозначение провода	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
Антенна в сборе				
СТФФ.464650.001				
1	-WA1	=A1-XP3.1	Кабель RG 174	Кабель 9 Внутренний проводник
2	-WA1	=A1-XP3.2	Кабель RG 174	Внешний проводник
3	-WA1	=A1-XP4.1	Кабель RG 174	Внутренний проводник
4	-WA1	=A1-XP4.2	Кабель RG 174	Внешний проводник
Соединение проводное СТФФ.685662.123				
1	-SA1.1	=A1-XP2.2	КСПВГ 2x0,2	коричневый
2	-SA1.2	=A1-XP2.3	КСПВГ 2x0,2	белый
Соединение проводное СТФФ.685662.121				
1	-BB1.1	=A1-XP2.3	КСПВГ 2x0,2	коричневый
2	-BB1.2	=A1-XP2.4	КСПВГ 2x0,2	белый
Соединение проводное СТФФ.685662.122				
1	-BB2.1	-XP2.4	КСПВГ 2x0,2	коричневый
2	-BB2.2	-XP2.5	КСПВГ 2x0,2	белый
Соединение проводное СТФФ.685662.111				
1	=A1-XP2.8	-SB1.1	КСПВГ 2x0,2	коричневый
2	=A1-XP2.9	-SB1.2	КСПВГ 2x0,2	белый
Соединение проводное СТФФ.685662.120				
1	=A1-XP2.1	-XT2.1	ПВЗ 1,5	красный
2	=A1-XP2.2	-XT2.3	ПВЗ 1,5	синий
Кабели				
1	-XT1.2	-XS1	ПВЗ 0.75	коричневый
2	-XT1.4	-XS2	ПВЗ 0.75	синий
3	-XS1	-XS3	ПВЗ 0.75	коричневый
4	-XS2	-XS4	ПВЗ 0.75	синий
5	-XS3	-XS5	ПВЗ 0.75	коричневый
6	-XS4	-XS6	ПВЗ 0.75	синий
7	-XS5	-XS7	ПВЗ 0.75	коричневый
8	-XS6	-XS8	ПВЗ 0.75	синий
9	-XT1.2	-XS9	ПВЗ 0.75	коричневый
10	-XT1.4	-XS10	ПВЗ 0.75	синий
11	-XS9	-XS11	ПВЗ 0.75	коричневый
12	-XS10	-XS12	ПВЗ 0.75	синий
13	-XS11	-XS13	ПВЗ 0.75	коричневый
14	-XS12	-XS14	ПВЗ 0.75	синий
15	-XS13	-XS15	ПВЗ 0.75	коричневый
16	-XS14	-XS16	ПВЗ 0.75	синий
17	-XT1.2	-XS17	ПВЗ 0.75	коричневый
18	-XT1.4	-XS18	ПВЗ 0.75	синий
19	-XS17	-XS19	ПВЗ 0.75	коричневый
20	-XS18	-XS20	ПВЗ 0.75	синий
21	-XS19	-XS21	ПВЗ 0.75	коричневый
22	-XS20	-XS22	ПВЗ 0.75	синий
23	-XS21	-XS23	ПВЗ 0.75	коричневый
24	-XS22	-XS24	ПВЗ 0.75	синий
25	-XP2.1	-SA2.1	КСПВГ 2x0,2	коричневый
26	-XP2.2	-SA2.2	КСПВГ 2x0,2	белый

Изм. № табл. Подп. и дата. Взам. инв. №. Составлено.

Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработчик					
Проверил					
Н. контр.					
ГИТ					

Схема электрических соединений СПО "Дверь КХО"

Станд. Лист Листов

ЛМСТ

ООО "Спецстройбезопасность"

Формат А1